

5.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem a WiFi

- 📺 1/2.5" 5.0 Megapixel Sony Starvis CMOS snímací čip
- 📺 Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- 📺 Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 📺 DWDR, ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- 📺 Pevný objektiv 3.6 mm
- 📺 IR přísvit až 25 metrů
- 📺 Slot na Micro SD kartu
- 📺 WiFi
- 📺 ONVIF 2.4
- 📺 Stupeň krytí IP 67
- 📺 Mobilní aplikace BitVision, centrální monitorovací software iVMS320



5.0 Mpix


**SONY
STARVIS**


EAN 0745178459013

Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x audio vstup pro připojení mikrofону, komprese: G.711a / G.711u
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4 GHZ, maximální dosah 300 metrů v otevřeném prostoru
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/25 s. – 1/10000 s.
Hmotnost přístroje	0.465 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 25 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR / DEFOG
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 88°
Odstup signálu od šumu	> 52 dB
Pixely	2592x1944, ROI 3 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	ICMP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF 2.4, GOOGLE, DROPBOX
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), WiFi
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2560x1920, 2560x1440), 1080p (1920x1080), 576p (720x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	186 x 75 x 75 mm (plus WiFi anténa)
Snímací čip	1/2.5" 5.0 Megapixel Sony Starvis CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 6.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až 576p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální